



Изготовлено в России

Удлинители электрические марки "JETT", модели PC-1-6K-25м, PC-1-6K-30м, PC-1-6K-40м, PC-1-6K-50м, PC-4-6K-25м, PC-4-6K-30м, PC-4-6K-40м, PC-4-6K-50м, PC-4-16K-25м, PC-4-16K-30м, PC-4-16K-40м, PC-4-16K-50м, PC-4-16K-25м(с/з), PC-4-16K-30м(с/з), PC-4-16K-40м(с/з), PC-4-16K-50м(с/з)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Основные параметры и характеристики.

- Номинальное напряжение - 220В.
- Для серии 6K номинальный ток - 6А, максимальный ток - 10А.
- Для серии 16K номинальный ток - 16А.

2. Назначение.

Удлинители электрические на катушках предназначены для подключения электроприборов к электрической сети в бытовых условиях. Допускается использование в подсобных помещениях, на дачных участках и т.п.

3. Различия между моделями.

Модели электрических удлинителей JETT различаются между собой длиной электрического кабеля, конструкцией кабеля и количеством гнезд в колодке удлинителя. Информация о названии модели и длине кабеля нанесена на упаковку изделия. Цифра после аббревиатуры PC- означает количество гнезд.

4. Условия безопасной эксплуатации, хранения и утилизации.

- Не допускается использование удлинителя в местах с повышенной влажностью воздуха, а тем более, контакт элементов удлинителя с чрезмерно влажной средой (трава после дождя, лужи и т.п.)
- **Перед использованием удлинителя необходимо полностью размотать шнур. Эксплуатация удлинителя с не полностью размотанным шнуром неминуемо вызовет его перегрев и выход изделия из строя.**
- Не допускается подключать удлинитель в неисправную электрическую розетку.
- Подключать изделие следует только к розетке бытовой электрической сети ~220-250В, 50Гц.
- Запрещается обертывать удлинитель, накрывать его посторонними предметами.
- Не допускается эксплуатация изделия с видимыми нарушениями корпуса или изоляции сетевого кабеля.
- Запрещается эксплуатировать удлинитель в труднодоступных местах.
- Разрешается эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C и относительной влажности не более 85%.
- **Для серии 6K- запрещается превышать суммарную мощность подключаемых к удлинителю электроприборов. Она должна быть не более 1300Вт. Допускается кратковременное подключение электроприборов суммарной мощностью до 2200Вт. Для серии 16K - запрещается превышать суммарную мощность подключаемых к удлинителю электроприборов. Она должна быть не более 3500Вт.**
- Не допускать попадания жидкостей или посторонних предметов в удлинитель.
- Не разбирать изделие.
- Не давать детям.
- Рекомендуется хранить удлинители при температуре окружающей среды от 0°C до +35°C и относительной влажности не более 85%.
- Материалы, из которых изготовлено изделие, не имеют специальных требований к утилизации.
- Транспортировку удлинителей рекомендуется осуществлять в групповой упаковке на паллетах.

5. Меры при обнаружении неисправности.

Следует немедленно отключить изделие от электросети, не пытаться включать его вновь, не пытаться самостоятельно ремонтировать удлинитель при возникновении следующих неисправностей:

- задымления, запаха гари;
- повышения нагрева удлинителя;
- отсутствия напряжения в розетках удлинителя при наличии напряжения в электрической сети;
- механических повреждений удлинителя.

Изготовитель: ООО "РЭК", 157213, Костромская обл., Галичский район, п. Россолово, ул. Заготовительная, д. 23А

ИЗГОТОВЛЕНО: ИЮЛЬ 2019 г.

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AY05.B.05458

Изготовлено по ТУ 3464-001-83576884-09